Inverseur de source manuel MCB-CO

1–4 pôles · 16–125 A · position I-0-II



L'inverseur de source manuel MCB-CO peut, dans des conditions normales, établir, supporter et couper le courant de charge et fonctionne comme interrupteur-sectionneur – par exemple pour la commutation entre deux alimentations.

DOMAINE D'APPLICATION

- Commutation manuelle réseau / alimentation de secours
- Commutation entre deux récepteurs ou deux alimentations

CARACTÉRISTIQUES

- Séquence de commutation 1-0-2
- Fixation rapide sur rail DIN EN 60715 (35 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension assignée	240/415 V~, 50/60 Hz
Courant assigné	16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 A
Nombre de pôles	1, 2, 3, 4
Positions de commutation	1-0-2
Durée de vie	1500 électriques / 8500 mécaniques
Indice de protection	IP20
Température ambiante	−5 … +40 °C
Section de raccordement	50 mm²
Largeur	18 mm par pôle (1P 18, 2P 36, 3P 54, 4P 72 mm)

NORMES

Aucune indication de norme dans la documentation – sur demande.

INDICATIONS

Valeurs selon le catalogue LASK Appareillage de commutation (page 72–73), traduites. Courbes caractéristiques et plans cotés : catalogue général (en anglais), page 72–73. Autres exécutions, données et prix sur demande : info@lask.ch.