Commutatore manuale di rete MCB-CO

1–4 poli · 16–125 A · posizione I-0-II



Il commutatore manuale di rete MCB-CO può, in condizioni normali, chiudere, portare e interrompere il carico e funziona come interruttore di manovra-sezionatore – ad esempio per la commutazione tra due alimentazioni.

CAMPO D'IMPIEGO

- Commutazione manuale rete / alimentazione di riserva
- Commutazione tra due utilizzatori o due alimentazioni

CARATTERISTICHE

- Sequenza di commutazione 1-0-2
- Fissaggio rapido su guida DIN EN 60715 (35 mm)

DATI TECNICI

Tensione nominale	240/415 V~, 50/60 Hz
Corrente nominale	16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 A
Numero di poli	1, 2, 3, 4
Posizioni di commutazione	1-0-2
Durata	1500 elettriche / 8500 meccaniche
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	–5 … +40 °C
Sezione di collegamento	50 mm²
Larghezza	18 mm per polo (1P 18, 2P 36, 3P 54, 4P 72 mm)

NORME

Nessuna indicazione di norma nella documentazione – su richiesta.

INDICAZIONI

Valori secondo il catalogo LASK Apparecchi di manovra (pagina 72–73), tradotti. Curve caratteristiche e disegni quotati: catalogo generale (in inglese), pagina 72–73. Altre esecuzioni, dati e prezzi su richiesta: info@lask.ch.