Minicontattori DKAC-M

6–16 A · 3P/4P · bobina AC e DC · contattore invertitore



I contattori AC compatti DKAC-M sono adatti all'avviamento e all'arresto frequenti di motori trifase e alla commutazione a distanza di circuiti. Con un relè termico di sovraccarico formano un avviatore motore completo.

CAMPO D'IMPIEGO

- Piccoli comandi motore
- Commutazione a distanza di circuiti
- Combinazioni di contattori invertitori (esecuzione /N)

CARATTERISTICHE

- Bobina AC o DC (esecuzione /Z)
- Varianti di contatti 10 (3S+1S), 01 (3S+1Ö), 08 (2S+2Ö principali), 40 (4S)
- Blocchi di contatti ausiliari F4-M, limitatori di sovratensione FS-M

DATI TECNICI

Corrente nominale d'impiego Ie (AC-3, 400 V)	6, 9, 12, 16 A
Potenza motore AC-3 400 V	2,2 / 4 / 5,5 / 7,5 kW
Tensione nominale d'impiego Ue	220–690 V
Tensione nominale d'isolamento Ui	690 V
Ith (AC-1)	20 A
Tensioni di bobina	AC 24–415 V; DC 12–220 V
Grado di protezione	IP20
Certificazione	CE, CB

MODELLI / VARIANTI

Tipo	Ie AC-3 400 V	kW 400 V	Varianti di contatti
DKAC-M06	6 A	2,2 kW	10, 01, 04, 08
DKAC-M09	9 A	4 kW	10, 01, 04, 08
DKAC-M12	12 A	5,5 kW	10, 01, 04, 08
DKAC-M16	16 A	7,5 kW	10, 01, 04, 08

NORME

Norme: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

INDICAZIONI

Valori secondo il catalogo LASK Apparecchi di manovra (pagina 53–58), tradotti. Curve caratteristiche e disegni quotati: catalogo generale (in inglese), pagina 53–58. Altre esecuzioni, dati e prezzi su richiesta: info@lask.ch.