Manueller Umschalter MCB-CO

1-4-polig · 16–125 A · Stellung I-0-II



Der manuelle Umschalter MCB-CO kann unter normalen Bedingungen einschalten, Last führen und ausschalten und arbeitet als Lasttrennschalter – etwa für die Umschaltung zwischen zwei Einspeisungen.

EINSATZBEREICH

- Handumschaltung Netz / Ersatzstrom
- Umschalten zwischen zwei Verbrauchern oder Einspeisungen

MERKMALE

- Schaltfolge 1-0-2
- Schnellbefestigung auf Hutschiene EN 60715 (35 mm)

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung	240/415 V~, 50/60 Hz
Bemessungsstrom	16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 A
Polzahl	1, 2, 3, 4
Schaltstellungen	1-0-2
Lebensdauer	1500 elektrisch / 8500 mechanisch
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	−5 … +40 °C
Anschlussquerschnitt	50 mm²
Baubreite	18 mm pro Pol (1P 18, 2P 36, 3P 54, 4P 72 mm)

NORMEN

Keine Normangabe in den Unterlagen – auf Anfrage.

ANGABEN

Werte gemäss LASK-Katalog Schaltgeräte (Seite 72–73), ins Deutsche übersetzt. Kennlinien und Masszeichnungen: Gesamtkatalog (Englisch), Seite 72–73. Weitere Ausführungen, Daten und Preise auf Anfrage: info@lask.ch.