Mini-Schütze DKAC-M

6–16 A · 3P/4P · AC- und DC-Spule · Wendeschütz



Die kompakten AC-Schütze DKAC-M eignen sich für häufiges Anlassen und Stoppen von Drehstrommotoren und für das Fernschalten von Stromkreisen. Mit einem thermischen Überlastrelais bilden sie einen vollständigen Motorstarter.

EINSATZBEREICH

- Kleine Motorsteuerungen
- Fernschalten von Stromkreisen
- Wendeschützkombinationen (Ausführung /N)

MERKMALE

- AC- oder DC-Spule (Ausführung /Z)
- Kontaktvarianten 10 (3S+1S), 01 (3S+1Ö), 08 (2S+2Ö Haupt), 40 (4S)
- Hilfskontaktblöcke F4-M, Überspannungsbegrenzer FS-M

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsbetriebsstrom Ie (AC-3, 400 V)	6, 9, 12, 16 A
Motorleistung AC-3 400 V	2,2 / 4 / 5,5 / 7,5 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue	220–690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V
Ith (AC-1)	20 A
Spulenspannungen	AC 24–415 V; DC 12–220 V
Schutzart	IP20
Zertifizierung	CE, CB

MODELLE / VARIANTEN

Typ	Ie AC-3 400 V	kW 400 V	Kontaktvarianten
DKAC-M06	6 A	2,2 kW	10, 01, 04, 08
DKAC-M09	9 A	4 kW	10, 01, 04, 08
DKAC-M12	12 A	5,5 kW	10, 01, 04, 08
DKAC-M16	16 A	7,5 kW	10, 01, 04, 08

NORMEN

Normen: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

ANGABEN

Werte gemäss LASK-Katalog Schaltgeräte (Seite 53–58), ins Deutsche übersetzt. Kennlinien und Masszeichnungen: Gesamtkatalog (Englisch), Seite 53–58. Weitere Ausführungen, Daten und Preise auf Anfrage: info@lask.ch.