Summenstromwandler DTT

Ø 40–210 mm · 200/1 A · für Fehlerstromrelais



Die ringförmigen Summenstromwandler DTT erfassen Erdfehlerströme und werden mit Fehlerstromrelais kombiniert – für Einphasen- und Drehstromnetze mit oder ohne Neutralleiter.

EINSATZBEREICH

- Fehlerstromüberwachung zusammen mit dem Fehlerstromrelais ELR
- Einphasen- und Drehstromnetze, mit oder ohne Neutralleiter

MERKMALE

- Lochdurchmesser 40, 80, 120, 160, 210 mm
- Aufbaumontage mit Befestigungsschlitzen
- Steckbare Sekundärklemmen
- Flammhemmendes Kunststoffgehäuse

TECHNISCHE DATEN

Bauart	geschlossener Ringkern
Übersetzung	200/1 A
Netzspannung	max. 720 V
Frequenz	50 oder 60 Hz
Isolationsprüfung	3 kV, 1 min
Abstand Wandler–Relais	< 1 m
Betriebstemperatur	0 … +55 °C (Lagerung –25 … +55 °C)
Luftfeuchte	bis 95 % r. F.

MODELLE / VARIANTEN

Typ	Innen-Ø A	Aussenmass B × C (mm)
CT-40	41 mm	88 × 74
CT-80	81 mm	133 × 120
CT-120	121 mm	172,5 × 158
CT-160	161 mm	212,5 × 188
CT-210	211 mm	262,5 × 248

NORMEN

Keine Normangabe in den Unterlagen – auf Anfrage.

ANGABEN

Werte gemäss LASK-Katalog Schaltgeräte (Seite 63–64), ins Deutsche übersetzt. Kennlinien und Masszeichnungen: Gesamtkatalog (Englisch), Seite 63–64. Weitere Ausführungen, Daten und Preise auf Anfrage: info@lask.ch.