Brandschutzschalter AFDD AFD-32

AFD-32 · 1P+N · C32 · IΔn 30 mA · 230 V~



Der AFD-32 ist ein Brandschutzschalter (AFDD) nach IEC 62606 im LASK-Design. Laut Gerätebeschriftung vereint er Fehlerlichtbogen-Erkennung, Leitungsschutz nach IEC 60898 und eine Fehlerstromauslösung mit 30 mA in einem Gerät.

EINSATZBEREICH

- Endstromkreise mit 230 V~, 50/60 Hz
- Verteilungen mit 35-mm-Hutschiene

MERKMALE

- Prüftaste «Arc Test» für die Fehlerlichtbogen-Erkennung
- Anzeigen für Betrieb und Fehlerlichtbogen-Auslösung
- Anschlüsse N und L oben und unten

TECHNISCHE DATEN

Typ	AFD-32
Polzahl	1P+N
Bemessungsspannung	230 V~, 50/60 Hz
Charakteristik / Bemessungsstrom	C32
Schaltvermögen	6000 A
Bemessungsfehlerstrom IΔn	30 mA
Abschaltzeit	t ≤ 0,1 s

NORMEN

Normen: IEC 62606, IEC 60898

ABBILDUNGEN UND ZEICHNUNGEN



Zeichnung LASK-Ausführung

ANGABEN

Werte gemäss LASK-Gerätebeschriftung (Produktdesign). Weitere Ausführungen, Daten und Preise auf Anfrage: info@lask.ch.